



KSK-3201 RF

Die KSK-3201 RF ist eine extrem flache, kabellose Super-Mini-Tastatur mit integriertem Trackball und zwei Maustasten.

Sie verfügt über eine weitreichende und zuverlässige Funkübertragung bis ca. 7 m Entfernung zum PC und 12 Multifunktions-tasten. Diese Tastatur in modernem Design mit flachen Notebook-Tasten und einer schicken Oberfläche in der Optik von gebürstetem Metall ist optimal für Digital Living Rooms (HTPC), mobile Anwendungen sowie für Navi-Konfigurationen, Schulungs-, Konferenz- und Präsentationsräume etc.



12 MULTIFUNKTIONSTASTEN:



TECHNISCHE DATEN

Anzahl Tasten:
84 (83-87 abhängig von der Länderversion)

Bauart:
X-Type-Membrantechnologie

Zu erwartende Lebensdauer:
ca.5 Mio. Anschläge / Taste
ca. 1 Mio. Klicks für die Maustasten

Betätigung:
1,7 ±0,3 mm (Gesamtweg)

Druckpunkt:
55 ±15 g

Übertragungsfrequenz:
2,405~2,475 GHz, GFSK, 71 Kanäle mit je 216 IDs (mögliche Anzahl von Tastaturen in einem "Raum")

Ausgangsleistung:
0 dBm (Klasse 2)

Bauart des Trackball:
Ø 8 mm, Laser-Abtastung, 400 dpi

Effektive Funkreichweite:
ca. 7 m

ELEKTRISCHE ANFORDERUNGEN

Batterietyp:
2x AAA 1,5 V

Spannungsversorgung:
3 V_{DC} ±5 %

Stromaufnahme ca.:

Betrieb Tastatur:	11,5±1 mA
Betrieb Maus:	28±2 mA
Standby:	3,4 mA (nach 3 Sek.)
Sleep-Modus:	202~286 µA ±10 µA

Temperatur:

Betrieb:	0 °C bis +40 °C
Lagerung:	-30 °C bis +65 °C

Feuchtigkeit:
Betrieb und Lagerung: 0 % bis 95 % rel.

Lieferumfang:
Tastatur, USB Empfangsstecker,
1 Paar Batterien, Bedienungsanleitung

Farbe:
Schwarz, Metallic

Zertifiziert:
CE, FCC, WEEE/RoHS, REACH

Kompatibilität:
Windows XP / Vista / Windows 7

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:
KeySonic KSK-3201 RF

Marke:
EAR888-62976468

Artikelnummer / EAN-Code:
13285 (DE) / 4250078144298

Verpackungseinheit:
20 Stück/ Karton

Abmessungen / Gewicht ca.:

Tastatur:	267 x 21 x 128 mm	254 g
USB-Receiver:	15 x 22,73 x 7,6 mm	2,3 g
inkl. Verpackung:	292 x 21 x 201 mm	460 g
Karton:	330 x 290 x 330 mm	15,3 kg



BESONDERHEITEN

Volle Funktionalität einer Tastatur mit Full-Size-Layout. Besonders leiser und spürbarer Anschlag durch hochwertige X-Type-Membrantechnologie. Status-LEDs: blau für Pairing und rot für „Battery low“ (<2 V). Plug & Play-Installation, kein Treiber notwendig. In verschiedenen Länderversionen und mit einer ansprechenden Retail-Verpackung verfügbar.

ZUBEHÖR

Extrem kleiner USB-Empfangsstecker für 2,4 GHz Funkübertragung im rückseitigen Batteriefach

