



KSK-5210 RF

Diese kabellose Mini-Tastatur mit integriertem Trackball verfügt über eine zuverlässige 2,4 GHz Funkübertragung mit großer Reichweite bis ca. 7 m Entfernung zum PC.

Die neuartige, bidirektionale Funktechnologie zur Vereinfachung des Verbindungsvorgangs, der integrierte 9 mm große optische Trackball und das moderne Design in edler, matt-schwarzer SoftSkin-Beschichtung machen diese Tastatur besonders schön und komfortabel.

Optimal für den Wohnbereich (HTPC), mobile Anwendungen sowie für Navi-Konfigurationen, Schulungs-, Konferenz- und Präsentationsräume etc.



TECHNISCHE DATEN

Anzahl Tasten:

87-89 (abhängig von der Länderversion)

Bauart:

Soft-Touch-Membrantechnologie

Zu erwartende Lebensdauer:

ca. 5 Mio. Anschläge / Taste

Betätigung:

3,0 ± 0,5 mm (Gesamtweg)

Druckpunkt:

55 ± 15 g

Übertragungsfrequenz:

2,4~2,483 GHz, 16 Kanäle mit je 232 IDs (mögliche Anzahl von Tastaturen in einem "Raum")

Bauart des Trackballs:

Ø 9 mm, optische Abtastung

Effektive Funkreichweite:

ca. 7 m

ELEKTRISCHE ANFORDERUNGEN

Batterietyp:

2× AAA 1.5 V

Spannungsversorgung:

Tastatur: +2,2~3,2 VDC

Receiver: +5 VDC ± 5 %

Stromaufnahme ca.:

Tastatur Betrieb: 22 mA (max.)

Receiver: 100 mA

Tastatur Standby: 0,58 mA

Tastatur Sleep-Modus: 20 µA (nach 30-40 min.)

Temperatur:

Betrieb: 0 °C bis +40 °C

Lagerung: -20 °C bis +65 °C

Feuchtigkeit:

Betrieb und Lagerung: 10 % bis 85 % rel.

Lieferumfang:

Tastatur, USB-Empfangsstecker, 1 Paar Batterien, Bedienungsanleitung

Farbe:

Schwarz

Zertifiziert:

CE, FCC, WEEE/RoHS

Kompatibilität:

Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / Windows 7

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:

KeySonic KSK-5210 RF

Marke:

EAR888-62976468

Artikelnummer / EAN-Code:

13339 (DE) / 4250078144427

Verpackungseinheit:

20 Stück/ Karton

Abmessungen / Gewicht ca.:

Tastatur: 291 x 29 x 170 mm 550 g

USB-Receiver: 19 x 14,5 x 6,5 mm 2 g

inkl. Verpackung: 332 x 33 x 230 mm 700 g

Karton: 475 x 360 x 360 mm 15,7 kg



ZUBEHÖR

USB-Empfangsstecker

BESONDERHEITEN

Volle Funktionalität einer Tastatur mit Full-Size-Layout durch integrierten

Nummernblock und 12 Funktionstasten. Besonders leiser und spürbarer Anschlag durch hochwertige Soft-Touch-Membrantechnologie. Status-LEDs für Verbindungsaufbau, Übertragung und niedrige Batteriekapazität. Ein/Aus-Schalter zur Erhöhung der Betriebsdauer. Plug & Play-Installation, kein spezieller Treiber notwendig. In verschiedenen Länderversionen und mit einer ansprechenden Retail-Verpackung verfügbar.